

SISTEMA ALL-IN-ONE DA PARETE "LIGHT"

Centrale EVAC compatta 2 zone / 500 W

Il nuovo **PAW3502-V** è un sistema di evacuazione vocale integrato per impianti di emergenza, appositamente studiato per il montaggio a parete e dotato di **unità di controllo certificata conforme a norma EN54-16:2008 / EN54-4**.

Questo sistema è in grado di gestire **2 zone d'allarme**, ognuna delle quali pilotata da un singolo amplificatore - postazioni microfoniche a distanza ed ingressi controllati da connettere ad una centrale antincendio.

*L'ottimo rapporto qualità/prezzo ne fa la soluzione singola ideale per piccole installazioni quali ristoranti, negozi e piccoli locali.*



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Potenza nominale audio: 500 W complessivi, liberamente distribuibili sulle 2 zone con il limite massimo di 250 W per la singola zona.
- Display 4.3" retroilluminato con touch screen per la selezione delle zone di allerta e di evacuazione e la navigazione per regolazione livelli, configurazione dell'apparecchio, visualizzazione guasti.
- Microfono palmare VVF.
- Invio di messaggi pre-registrati di EVACUAZIONE ed ALLERTA.
- n° 7 contatti d'ingresso sorvegliati, configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione e/o allerta sulle zone programmate oppure per il reset dei messaggi.
- n°1 ingresso musicale per sorgenti sonore.
- n°1 uscita a relè configurabile.
- Doppia uscita A+B per ogni zona.
- Pulsante locale protetto per la messa in emergenza dell'impianto con relativa spia a led.
- Pulsante locale di reset dell'indicatore acustico di guasto e della riproduzione dei messaggi d'allarme.
- Possibilità di diffondere musica di sottofondo e chiamate di carattere generico tramite postazioni microfoniche.
- Possibilità di collegare fino a 4 postazioni remote d'emergenza Serie PMB132.
- Unità caricabatterie interna certificata EN54-4 per alimentazione a 24Vcc (batterie non incluse).



## DATI TECNICI

MODELLO	PAW3502-V
Potenza nominale audio @230Vca *distorsione tipica a 25 W 0,025%	500 W / D=2,5%*
Potenza nominale audio @24Vcc *distorsione tipica a 25 W 0,025%	400 W / D=10%*
Display	4.3" retroilluminato con touch screen 480x272 punti
N° zone/amplificatori	2
<b>Ingressi</b>	
<b>Microfono d'emergenza</b> • Sensibilità / Impedenza • Risposta in frequenza • Rapporto S/N	<b>Dinamico, presa XLR-F sulla porta frontale</b> Livello segnale 20 mV / 10 kΩ 60 ÷ 20.000 Hz 72 dB
<b>Emergency units (EMG. DESK)</b> • Sensibilità / Impedenza • Risposta in frequenza • Rapporto S/N	<b>n°1 Rj45 per unità d'emergenza PMB132-V, PMB132/12-V</b> Livello segnale max. 1400 mV / 85 kΩ 60 ÷ 20.000 Hz 83 dB
<b>MUSIC</b> • Sensibilità / Impedenza • Risposta in frequenza • Rapporto S/N	<b>Bilanciata a morsetti (HOT-COM-GND)</b> 134 mV / 31 kΩ 90 ÷ 20.000 Hz 81 dB / 85 dBA
<b>Uscite</b>	
<b>Uscite a tensione costante a doppia linea (A/B)</b> <i>Un'uscita di zona può essere configurata come riserva per le rimanenti.</i>	Impedenza di carico per singola zona ≥ 40 Ω Impedenza di carico complessiva di tutte le zone ≥ 20 Ω .... 2 zone per linee 100V
<b>Controlli d'emergenza</b> • Ingressi controllati <b>CONT. IN</b> • Uscita <b>R1</b>	<b>Programmabili per stato normalmente attivo o normalmente disattivo</b> n°7 ingressi con diagnosi n°1 relè per segnalazione e stato d'emergenza e guasto, morsetti <i>N.O-N.C-Scambio</i>
<b>Generalità</b>	
Alimentazione da rete @230Vca Consumo @230 Vca	230Vca 50/60Hz +10/-15%  646 W pieno carico (2amp attivi)  36 W a vuoto
Alimentazione secondaria @24 Vcc (26,3 Vcc) Alimentazione secondaria Consumo @24 Vcc	20 A pieno carico  0,7 A a vuoto / quiescent 0,2 A a vuoto / energy saving
<b>Batterie (non incluse)</b>	Modello consigliato: W-MS12/28 (26+28 Ah) È possibile utilizzare anche batterie da 18 - 33 - 40 Ah.
<b>Caricabatterie / Alimentatore</b>	8 A (I max. a) 12 A (I max. b) 21 V (tensione finale – con stacco della batteria) 27,2 V (tensione di carica completa)
Condizioni ambientali operative	Temperatura: +5°C ÷ +40°C Umidità relativa: 25% ÷ 75% senza condensa
Montaggio	A parete
Dimensioni prodotto (L x H x P)	430 x 620 x 240 mm
Peso netto (senza batterie)	19,3 kg

**LISTA DELLE FUNZIONI OPZIONALI**

CLAUSOLA	DESCRIZIONE
7.6.2	Silenziamento manuale della condizione d'allarme vocale
7.7.2	Reset manuale della condizione d'allarme vocale
7.9	Uscita per segnalazione della condizione d'allarme vocale
8.3	Indicazione di guasto relativa ai percorsi di trasmissione
8.4	Indicazione di guasto relativa alle zone d'allarme
10	Controllo manuale degli allarmi vocali
11	Interfaccia per dispositivi di controllo esterni
12	Microfono d'emergenza
13.14	Amplificatori di riserva

**LISTA DELLE FUNZIONI AUSILIARIE**

DESCRIZIONE
Chiamate broadcast
Musica di sottofondo