

# BNC4K-HDMI

Convertitore BNC-HDMI



- Convertitore BNC a HDMI
- 1 entrata BNC
- 1 uscita HDMI 1080p
- 1 uscita BNC (loop con BNC in)
- Risoluzione uscita 1080p
- Risoluzione ingresso video fino a 8 Mpx

## Specifiche tecniche

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ingresso                   | 1 entrata BNC                                                |
| Uscita                     | 1 Uscita HDMI / 1 Uscita BNC                                 |
| Loop tra BNC               | Supportato                                                   |
| Risoluzione in entrata     | 8 Mpx (HDTV) / 8 Mpx (HDCVI) /<br>5 Mpx (AHD) / 1080p (CVBS) |
| Risoluzione in uscita      | HDMI 1080P                                                   |
| Audio                      | Non Disponibile                                              |
| Funzioni                   | Test per telecamere analogiche fino a 8mpx                   |
| Impedenza d'uscita         | 75 ohm / Hi-Z                                                |
| Alimentazione              | 5VDC / 2 A max                                               |
| Temperatura di operatività | Da -25° a 75°                                                |
| Dimensioni                 | 20 (Al) x 55.0 (La) x 66 (Lu) mm                             |