




Linea di prodotti Fibra

## LineSupply (45 W) Fibra


Modulo per l'alimentazione aggiuntiva dei dispositivi Fibra.



Questo è il dispositivo cablato della **linea di prodotti Fibra**. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Fibra.




È disponibile anche la versione **LineSupply (75 W) Fibra**, caratterizzata da una maggiore potenza in uscita e da due linee di uscita anziché una.




### Alimentazione per qualsiasi dispositivo

- Potenza in uscita per linea – 30 W
- Alimentazione di linea con qualsiasi configurazione di dispositivi Fibra
- Estensione della linea Fibra fino a 2 000 m<sup>1</sup>
- Alimentazione di riserva dalla batteria in caso di perdita dell'alimentazione principale




### Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper<sup>2</sup>
- Protezione contro il cortocircuito e la sovratensione
- Alimentazione dei dispositivi Fibra indipendente dall'hub
- Autenticazione del modulo contro la contraffazione



### Fibra tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione cablata tra il modulo e l'hub a una distanza massima di 2 000 m<sup>1</sup>
- Comunicazione crittografata
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



### Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite la funzione di scansione della linea o il codice QR
- Configurazione e test sul posto o da remoto
- Installazione comoda in Case (venduta separatamente)
- Manutenzione facile

Le linee di prodotti **Superior, Fibra e Baseline** sono compatibili tra loro. Ciò consente di costruire i sistemi di qualsiasi configurazione e di realizzare i progetti di diversi livelli di difficoltà.

<p><b>Conformità agli standard</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) (in progress) PD 6662:2017</p>	<p><b>Compatibilità</b></p> <p>Unità centrali Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p>	<p><b>Comunicazione con le unità centrali</b></p> <p>Tecnologia di comunicazione Fibra</p> <p><b>Raggio di comunicazione cablata</b> fino a 2 000 m Con cavo U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51</p> <p><b>Tipi di cavi consigliati</b> U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 (conduttore in rame)</p> <p>cavo di segnale 4 × 0,22 (conduttore in rame)</p>	<p><b>Alimentazione per dispositivi di terze parti</b></p> <p><b>Numero di linee di uscita</b> 1 La versione LineSupply (75 W) Fibra con potenza in uscita di 75 W dispone di due linee di uscita</p> <p><b>Tensione in uscita</b> 24 V<sup>==</sup></p> <p><b>Corrente massima in uscita</b> 1,25 A (per ogni uscita quando si utilizza LineSupply Fibra 75 W)</p>
<p><b>Alimentazione</b></p> <p><b>Principale</b> 100–240 V~ 50/60 Hz 0,7 A</p> <p><b>Di riserva</b> Batteria da 12 V<sup>==</sup> con una capacità di 7–18 Ah Batteria non è inclusa nel set completo</p>	<p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da -10°C a +40°C</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 75%</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p><b>Colore</b> bianco, nero</p> <p><b>Dimensioni</b> 160 × 85 × 53 mm</p> <p><b>Peso</b> 455 g</p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>LineSupply (45 W) Fibra Cavo di alimentazione Cavo di collegamento della batteria Due adattatori terminali Guida rapida</p> <p>La custodia Case non è inclusa nel set completo e si vende separatamente da LineSupply (45 W) Fibra</p>

1 – Quando si utilizza un cavo U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51.

2 – Il modulo non ha un tamper antisabotaggio. Per proteggere LineSupply (45 W) Fibra da eventuali sabotaggi, installatelo in Case (venduta separatamente). La custodia Case ha un tamper che si collega a LineSupply.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  
[ajax.systems/support/devices/linesupply-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/linesupply-fibra/)

✉ support@ajax.systems  
📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems