



Linea di prodotti Superior

## Ajax SpaceControl S Jeweller

Telecomando wireless con pulsante antipanico e controllo delle modalità di sicurezza.

Versione Superior

Ajax SpaceControl S Jeweller è dotato di una copertura in silicone sopra gli indicatori luminosi. Questo aggiornamento garantisce una maggiore protezione dall'umidità.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SIA  
CP-01

### Inserire

Inserisce l'impianto

### Disinserire

Disinserisce l'impianto

### Modalità notturna

Attiva la Modalità notturna (commuta i dispositivi in modalità di inserimento per la sicurezza perimetrale)

### Panico

Notifica un istituto di vigilanza e gli utenti di un pericolo o un'emergenza

**Protezione contro l'attivazione accidentale:** pressione doppia o lunga



## Jeweller

tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,300 m (4,250 ft) in campo aperto
- Crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Indicazione LED della pressione del pulsante



## Massima autonomia

- Fino a 5 anni di funzionamento autonomo
- Batteria sostituibile preinstallata
- Notifiche di bassa carica della batteria



## Configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Può essere portato in tasca o sul portachiavi



<p><b>Conformità agli standard</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01</p>	<p><b>Compatibilità</b></p> <p><b>Hub</b> Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ripetitori</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Comunicazione con l'hub</b></p> <p><b>Tecnologia di comunicazione Jeweller</b></p> <p><b>Frequenze di funzionamento</b> 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dipende dalla regione di vendita.</p> <p><b>Raggio di comunicazione Jeweller</b> fino a 1,300 m fino a 4,250 ft In campo aperto.</p>	<p><b>Alimentazione</b></p> <p><b>Batteria</b> 1 × CR2032 Preinstallata.</p> <p><b>Durata della batteria</b> fino a 5 anni</p>
<p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 95%</p> <p><b>Classe di protezione</b> IP32</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p><b>Colore</b> Nero Bianco</p> <p><b>Dimensioni</b> 65 × 37 × 10 mm 2,56" × 1,46" × 0,39"</p> <p><b>Peso</b> 13 g 0,46 oz</p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>Ajax SpaceControl S Jeweller 1 × batteria CR2032 (preinstallata) Guida rapida</p>	



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  
[ajax.systems/ua/support/devices/ajaxspacecontrol-s-jeweller/](https://ajax.systems/ua/support/devices/ajaxspacecontrol-s-jeweller/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems