

# Superior StreetSiren Plus Jeweller

Sirena wireless con un ampio elenco di certificati di conformità. Per esterni e interni.

Questo è il dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



## Quattro obiettivi di un unico dispositivo

- L'allarme spaventa gli intrusi e attira l'attenzione
- L'indicazione dello stato di sicurezza notifica agli utenti che il sistema è inserito/disinserito e ritardi all'ingresso/uscita
- Gli utenti sono informati dalla funzione Campanello all'apertura se i rilevatori di apertura vengono attivati quando il sistema è disinserito
- L'indicazione LED dopo l'allarme mostra agli utenti e alle pattuglie di passaggio se ci sono stati allarmi nel sistema



## Tecnologia di comunicazione Jeweller

- Fino a 1,500 m (4,900 ft) di comunicazione radio in campo aperto
- I dati sono crittografati durante l'intero processo di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare gli stati attuali dei dispositivi



## Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper<sup>2</sup>: una vite di tenuta e un pannello SmartBracket
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Custodia resistente
- Rilevamento di inibizione



## Avvisi di allarme regolabili

- Modelli sonori selezionabili
- Modalità delle aree per la sirena che risponde agli allarmi e alle modifiche della modalità di sicurezza solo nell'area assegnata
- Volume regolabile<sup>1</sup> dell'allarme e delle notifiche: da 85 dB a 107 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 s a 3 min



## Funzionamento ininterrotto

- Batterie preinstallate: pronte all'uso per un funzionamento immediato
- Fino a 10 anni di durata della batteria: garantisce prestazioni a lungo termine a bassa manutenzione
- Notifiche di batteria scarica 30 giorni prima della completa scarica per consentire una manutenzione tempestiva



## Installazione facile

- Abbinamento al sistema tramite codice QR
- Il pannello di montaggio SmartBracket per l'installazione senza smontare la custodia
- Livella a bolla per controllare l'angolo di inclinazione del montaggio durante l'installazione
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>Conformità agli standard</b></p> <p>EN 50131-4 (Grade 2)<br/>PD 6662:2017<br/>IP54</p> <p><b>Compatibilità</b></p> <p><b>Hub</b><br/>Hub 2 (2G) Jeweller<br/>Hub 2 (4G) Jeweller<br/>Hub 2 Plus Jeweller<br/>Hub BP Jeweller<br/>Hub Hybrid (2G)<br/>Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ripetitori</b><br/>ReX Jeweller<br/>ReX 2 Jeweller</p> | <p><b>Comunicazione con l'hub</b></p> <p><b>Tecnologia di comunicazione</b><br/>Jeweller</p> <p><b>Frequenze di funzionamento</b><br/>868,0–868,6 MHz</p> <p><b>Raggio di comunicazione</b><br/>fino a 1,500 m<br/>fino a 4,900 ft<br/>In campo aperto</p>  | <p><b>Avvisi</b></p> <p><b>Allarmi</b><br/>Segnale acustico, LED</p> <p><b>Ritardo all'ingresso/uscita</b><br/>Segnale acustico, LED</p> <p><b>Modalità di sicurezza</b><br/>Segnale acustico, LED</p> <p><b>Stato di sicurezza</b><br/>LED</p> <p><b>Apertura della porta (funzione di Campanello all'apertura)</b><br/>Segnale acustico<br/>Se attivato, la sirena emette un beep per indicare che i rilevatori di apertura vengono attivati quando il sistema è disinserito.</p> <p><b>Indicazione post-allarme</b><br/>LED</p> | <p><b>Caratteristiche:</b></p> <p><b>Tipi di avvisi</b><br/>Segnale acustico, LED</p> <p><b>Volume dell'allarme</b><br/>da 85 dB a 107 dB</p> <p><b>Durata dell'allarme</b><br/>da 3 s a 3 min</p> <p><b>Frequenza dell'altoparlante</b><br/>1,400–1,600 Hz</p> |
| <p><b>Alimentazione</b></p> <p><b>Batterie</b><br/>8 × CR123A (preinstallate)</p> <p><b>Durata della batteria</b><br/>fino a 10 anni</p> <p><b>Di riserva</b><br/>LTO 18650, 3,000 mAh, 2,4 V<sup>==</sup><br/>Fino a 30 minuti di segnalazione di allarme dopo un'interruzione dell'alimentazione principale</p>                           | <p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b><br/>da -25 °C a +60 °C<br/>da -13 °F a 140 °F</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b><br/>fino al 95%</p> <p><b>Classe di protezione</b><br/>IP54</p> <p><b>Altezza consigliata per l'installazione</b><br/>2,5 m o superiore<br/>8 ft o superiore</p> | <p><b>Custodia</b></p> <p><b>Colore</b><br/>bianco, nero</p> <p><b>Dimensioni</b><br/>210,2 × 210,2 × 70,6 mm<br/>8,3" × 8,3" × 2,8"</p> <p><b>Peso</b><br/>1,146 g<br/>40 oz</p>  | <p><b>Set completo</b></p> <p>Superior StreetSiren Plus Jeweller<br/>8 × batterie CR123A (preinstallate)<br/>Kit di installazione<br/>Guida rapida</p>  |

<sup>1</sup> Misurato a una distanza di 1 m (3,3 ft).

<sup>2</sup> Qualsiasi tentativo di aprire la custodia attiva l'allarme tamper.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  
[ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-jeweller/](https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-jeweller/)

✉ support@ajax.systems  
📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems