

QR MF KEY



Letto di codici QR
con tastiera e lettore carte Mifare

QR MF KEY è un dispositivo in lega di alluminio che supporta connessioni tramite protocollo Wiegand e RS485.



Carte di prossimità: quando un badge viene avvicinato e riconosciuto dal sistema, se possiede i privilegi per effettuare l'accesso, il buzzer suona e il led di stato diventa verde.

QR Code: per una corretta lettura del codice QR bisogna tenerlo a una distanza di 5~30 cm.

Wiegand: Per quanto riguarda l'uscita wiegand il codice QR supporta solo cifre entro 10 bit o dati a 4 byte entro 16x.

Wiegand 26 bit: (0-255), (1-65535);

Wiegand 34 bit: valori da 1 a 4294967295

Modello	QR MF KEY	QR MF KEY versione RS485	QR MF KEY versione RS232
Output	Wiegand 26/34	RS485	RS232
Metodo di identificazione	Codice QR / Carta / PIN		
Badge supportati	Mifare 13.56Mhz		
Temperatura di esercizio	-20°C a +60°C		
Umidità di esercizio	5% a 95% senza condensa		
Velocità di lettura	<200ms		
Alimentazione	12 Vdc 500mA		
Dimensioni	86*86*38* mm		
Distanza di lettura	Codice QR: 5~30Cm - Carta: 2~5Cm		

QR MF KEY

Rosso	DC12V
Nero	GND
Verde	D0
Bianco	D1
Blu	LED
Giallo	Buzzer
Grigio	Wiegand 26/34

QR MF KEY RS485

Rosso	DC12V
Nero	GND
Verde	RX
Bianco	TX

QR MF KEY RS232

Rosso	DC12V
Nero	GND
Verde	4R+
Bianco	4R-